

MULTI POWER MP 737

BEDIENUNGSANLEITUNG

WICHTIG:

Lesen Sie diese Information vor Gebrauch. Bei richtiger Nutzung und schonendem Umgang mit diesem Gerät, wird es in gutem Zustand bleiben und problemlosen Einsatz gewährleisten.

- Bitte laden Sie das Gerät vor erster Nutzung und unmittelbar nach jedem Gebrauch.
- Bitte achten Sie darauf, daß sich + und – Zange nicht berühren, dabei kann es zu gefährlicher Funkenbildung kommen und das Gerät kann beschädigt werden.
- Die Batterie kann geschädigt werden, wenn Sie längere Zeit ungeladen bleibt. Halten Sie das Gerät immer auf einem hohen Ladeniveau und laden Sie es nach jedem Gebrauch nach.
- Bitte laden Sie das Gerät nicht länger als 30 Stunden auf.

Wiederaufladen mit dem AC-Ladegerät

Stecken Sie den AC-Lader in die Ladebuchse (CHARGE IN) an der Gerätefront. Die rote “CHARGE“-Leuchte geht an. Sie zeigt an, daß das Gerät geladen wird. Die Wiederaufladezeit beträgt ungefähr 24-26 Stunden.

Wiederaufladen mit dem DC-Ladekabel

Stecken Sie das DC-Ladekabel in Ihre Auto-Zigarettenanzünderbuchse und stecken Sie das schmale Ende in eine der beiden 12Volt Ein- / Ausgangsbuchsen auf der Rückseite des Gerätes. Schalten Sie den POWER-Schalter auf der Gerätefront an. Die Wiederaufladezeit beträgt ungefähr 6-8 Stunden.

Benutzung als Notfall Batteriestarter

1. Bevor man ein Auto startet, sollte man sich vergewissern, daß das Gerät voll geladen ist und alle vier POWER-LED´S leuchten .
2. Schalten Sie den POWER-Schalter ihres Gerätes aus. Schalten Sie die Zündung und alle Verbraucher im Auto aus, wie Radio, Klimaanlage, Licht etc.....
3. Bitte achten Sie darauf , daß sich die + und – Zange des Gerätes nicht berühren und fassen Sie nicht an das Metall der Zangen.
4. Klemmen Sie die + Zange (rot) an den + Pol der Batterie
5. Klemmen Sie die – Zange (schwarz) an den – Pol der Batterie
6. Einmal gestartet, klemmen Sie bitte die – Zange (schwarz) ab
7. Entfernen Sie die + Zange (rot)
8. Setzen Sie die Zangen wieder in die Zangenhalter des Gerätes

MULTI POWER MP 737

BEDIENUNGSANLEITUNG

Benutzung des Multi-Power als Energiequelle

Mit Betätigung des POWER-Schalters werden die Zigarettenanzünderbuchse an der Gerätefront, der Schalter für Einschalten des Lichts und die 12 V Ein/Ausgangsbuchsen auf der Rückseite des Gerätes aktiviert. Das Einschalten des POWER-Schalters hat allerdings keine Auswirkung auf die Funktion als Starthilfe, d.h. **die Zangen stehen immer unter Strom**, da sie direkt mit der Batterie verbunden sind.

Mehr als 3 Zusatzgeräte können über die 3 Ausgänge betrieben werden, z.b. PC-Lampen, Scheinwerfer, Ventilatoren, Kompressor und viele andere 12V Verwender.

SPEZIFIKATION

Ausgangsspannung:	12V
Batterie:	17 AMP Blei-Säure-Akku
Strom in Ampere:	900 Peak A max. // 250A Startleistung
Maximaler Ladestrom:	5 Ampere
Ladezeit:	ca. 26 Stunden mit AC-Ladegerät ca. 6 Stunden mit DC-Ladekabel
Gewicht:	7,5 kg
Kabellänge:	60 cm
Abmessung:	33,5x10x33 cm

Laufzeit für Zusatzgeräte

PC-Lampe (13W)	ca. 22 Stunden
DC-Ventilator	ca. 16 Stunden
PC-Lampe + DC-Ventilator kombiniert:	ca. 9 Stunden
Scheinwerfer (20W)	ca. 11 Stunden
Scheinwerfer (55W)	ca. 4 Stunden
Umlaufendes Warnlicht	ca. 20 Stunden
14" TV (50W)	ca. 190 Minuten
Notebook (20W)	ca. 10 Stunden